

Lizenz-Upgrade V-Bien

Anleitung zum Tausch einer V-Bien Lizenz

Ausgangssituation

Sie haben sich für das Upgrade der Lizenz eines Collax V-Bien Office oder eines Collax V-Bien entschieden, weil Sie die Hardware-Erweiterungen (RAM/CPU) Ihrer beiden Cluster Nodes nutzen wollen.

Nachdem Sie die neue Lizenz erworben haben, muss diese im System registriert werden. Dieses How-To zeigt die Schritte, um das durchzuführen.

Voraussetzung

Für den Lizenz-Upgrade bleiben beide Nodes im Cluster aktiv. Alle Änderungen die hier beschrieben werden, dürfen nur auf einem der Nodes durchgeführt werden.

Anleitung

- Öffnen Sie die Administrationsoberfläche des V-Bien Clusters
- Melden Sie sich mit dem Konto „admin“ an.
- Fügen Sie in der Adressleiste ihres Browsers „&form=license“ am Ende der URL an.
<https://<ip-adresse>:8001/gui/auth/?ui=cluster&lang=de&form=license>
- Rufen Sie nun mit dieser URL die Lizenzübersicht auf

Lizenzen

Status | Lizenz-Verwaltung

Systemlizenz

Lizenznummer: [BBQX7EJ3PEETVBJE](#)
 Collax Web-Account: [Collax Web-Account](#)
 Support-Übersicht und Dokumente: [Supportportal](#)
 Aktiver Support-Vertrag: Ja

Berechtigungen

Suche ...

Limit	Benutzt	Erlaubt
Cluster-Nutzung	1	2
eSAN	2	unlimited
Netzwerklinks	3	unlimited
Virtuelle Maschinen	1	unlimited

Schließen | Lizenzstatus aktualisieren | Importiere Lizenz in Cluster

- Klicken Sie dann den Reiter „Lizenz-Verwaltung

← → ↻ ⚠ Not secure | https://172.16.12.71:8001/gui/auth/?lang=de&ui=cluster&form=license

Lizenzen

Status Lizenz-Verwaltung

Zusätzliche Lizenz

Aktivieren Sie weitere Produkte oder Benutzerpakete mit einem zusätzlichen Lizenzschlüssel.

Lizenzschlüssel

Aktivieren

Lizenz freigeben

Sie haben die Möglichkeit, die Lizenz dieser Maschine zu löschen, um eine neue Lizenz einzuspielen. Drücken Sie dazu den Knopf "Lizenz freigeben".

Lizenzen können nur einmal registriert werden. Damit sie ein weiteres Mal verwendet werden können, müssen sie vom Support freigeschaltet werden. Dies dient zu Ihrem Schutz, damit Dritte Ihre Lizenz nicht ebenfalls verwenden können.

Löschen Sie Lizenzen nur, wenn es nötig ist.

Lizenz freigeben

Schließen Lizenzstatus aktualisieren Importiere Lizenz in Cluster

- Klicken Sie „Lizenz freigeben“
- Es erscheint diese Ausgabe

Lizenzen

Ausgabe

Deleting license...
Sync service partition.
License deletion completed.

- Laden Sie das Formular neu
- Klicken Sie nun auf den Link Registrierung

Lizenzen

Status

Systemlizenz

Dieses System ist nicht registriert. Bitte registrieren Sie zuerst Ihre Software, um alle Funktionen nutzen zu können.

Solange das System unregistriert ist, gelten die unten dargestellten Limitierungen.

Die Registrierung können Sie unter [Registrierung](#) durchführen.

- Nun wird der Assistent für die Registrierung gestartet. Folgen Sie den Schritten und geben Sie die **neue Lizenz** ein. Klicken Sie auf „Fertig stellen“. Die Einstellungen mit der neuen Lizenz werden im System aktiviert.
- Der Cluster ist nun mit der neuen Lizenz registriert.
- Nun müssen abschließend beiden Nodes neu gestartet werden. Gehen Sie dazu so vor, wie in der Dokumentation im Produkt „Cluster Node herunterfahren oder neu starten“ beschrieben.
Damit kann die Hardware-Erweiterung von den Systemen genutzt werden.